

火煙探測器及家居逃生準備可救回您的性命!

為什麼要用火煙探測器?多數的火警都發生在人們熟睡時。當起火時,火煙探測器便會向您提出警覺,及時救回您的性命。火煙探測器是由有冒煙的感覺響起警鐘。

我應購買那一類型的探測器?

- 1 光電儀是用一個光電泡發出一束光。有煙霧進入時,煙霧粒子進入光室。觸動警鐘響起。
- 2。電離室維持着一個小的,安全的幅射源使空氣分子電離稱為離子。當有煙霧進入電離室時,離子便會被搖動使警鐘響起。

兩種效能是相等的,而兩種都需要您熟識其中的運作。您要購買一個已經實驗室鑑定的探測器,例如承保實驗室(保險)您便可知道已符合某種實驗的要求。

我應在何處安裝探測器?火煙冒起是向上昇的,最好把探測器安放在天花或在天花下面內牆的高處。如果探測器是在不通風的小室或一個可移動的小房下,則該探測器應安放在天花內牆四至十二寸之下。

在一間多層的屋宇,每層都應裝置探測器。在一樓應安放在天花下的梯井。該探測器應在睡房十五尺內裝置,當門關閉時,亦可聽到聲音。但要記着不要安裝在距離空氣流動器三尺之內。這可把火煙吹去。亦不可把探測器裝置在空氣回流處及睡房內。這會使火煙再流動和沖淡及使警鐘訊號延誤。

如果您裝置一個以上的探測器以上,您便應考慮購買全套系統以便聯系起來。這樣,當一個探測器有冒煙訊號,所有探測器都會使系統警鐘響起。

怎樣使用探測器?使用探測器有兩個方法:

1。電池

這是最易安裝的,這不需要在戶外或用電線接駁。但每年必需換兩次電池。我們提

議您在春季及秋季更改時鐘時更換。在更換時,所有用電池的探測器要更換時都設備響動困擾的訊號,該訊號一般在七天內發出,這是向您告知要檢查探測器,換電池,以延展有效使用。

2. 家庭的電流

使用家庭電流探測器有兩種方法,可在任何牆上安置插座或用電路系統作永久性的接駁入屋內電流系統。

我怎樣保用探測器?污染,溫度驟改變及烹調時抽氣機可引來誤導的訊號或探測器的故障。為防範此類誤導訊號,應把探測器遠離空氣通孔,冷氣機及風扇。要保持定期性的抽氣及打抹以免污染,不可在探測器蓋上油上漆油,這可使其柵欄關閉。每月檢查探測器,或若有需要時更頻檢查,這祇需要按檢查鈕便可。